

Решение систем логических уравнений в задачах ЕГЭ

Никитин А.А., учитель МБОУ СОШ №1
г. Вязьмы Смоленской области

Решение системы рассмотрим на примере задания из демонстрационного варианта ЕГЭ по информатике 2017 года

Сколько существует различных наборов значений логических переменных $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6$, которые удовлетворяют всем перечисленным ниже условиям?

$$(x_1 \rightarrow (x_2 \wedge y_1)) \wedge (y_1 \rightarrow y_2) = 1$$

$$(x_2 \rightarrow (x_3 \wedge y_2)) \wedge (y_2 \rightarrow y_3) = 1$$

...

$$(x_5 \rightarrow (x_6 \wedge y_5)) \wedge (y_5 \rightarrow y_6) = 1$$

$$x_6 \rightarrow y_6 = 1$$

В ответе не нужно перечислять все различные наборы значений переменных $x_1, x_2, \dots, x_6, y_1, y_2, \dots, y_6$, при которых выполнена данная система равенств. В качестве ответа Вам нужно указать количество таких наборов.

Для решения будем строить битовые цепочки
вначале для переменной x , а потом для
переменной y . При построении надо учитывать
тот факт, что импликация ложна тогда и только
тогда, когда из истины следует ложь. Обозначим
1 истина, а 0 ложь. Для двух рядом стоящих
переменных x_1 и x_2 высказывание ложно только
тогда, когда $x_1=1$, а $x_2=0$ независимо от
переменной y , так как у нас в первой скобке есть
логическое умножение на y .

строим битовую цепочку для x .

x_1'	1	0	0	0	0	0	0
x_2	1	1	0	0	0	0	0
x_3	1	1	1	0	0	0	0
x_4	1	1	1	1	0	0	0
x_5	1	1	1	1	1	0	0
x_6	1	1	1	1	1	1	0

аналогично строим битовую цепочку для y

y1	1	0	0	0	0	0	0
y2	1	1	0	0	0	0	0
y3	1	1	1	0	0	0	0
y4	1	1	1	1	0	0	0
y5	1	1	1	1	1	0	0
y6	1	1	1	1	1	1	0

если $x_1 = 1$, то нам подходят только 1 набор y (выбираем те столбцы в таблице истинности, где $y_1=1$ одно решение)

y1	1	0	0	0	0	0	0
y2	1	1	0	0	0	0	0
y3	1	1	1	0	0	0	0
y4	1	1	1	1	0	0	0
y5	1	1	1	1	1	0	0
y6	1	1	1	1	1	1	0

если $x_2 = 1$, то нам подходят только 2 набора y (выбираем те столбцы в таблице истинности, где $y_2=1$ два решения)

y1	1	0	0	0	0	0	0
y2	1	1	0	0	0	0	0
y3	1	1	1	0	0	0	0
y4	1	1	1	1	0	0	0
y5	1	1	1	1	1	0	0
y6	1	1	1	1	1	1	0

если $x_3 = 1$, то нам подходят только 3 набора y (выбираем те столбцы в таблице истинности, где $y_3=1$ три решения)

y1	1	0	0	0	0	0	0
y2	1	1	0	0	0	0	0
y3	1	1	1	0	0	0	0
y4	1	1	1	1	0	0	0
y5	1	1	1	1	1	0	0
y6	1	1	1	1	1	1	0

Аналогично для $x_4=1$, $x_5=1$, $x_6=1$. Получаем 4, 5, 6 наборов. Осталось рассмотреть случай, когда $x_6=0$. В данном случае подходят все 7 наборов решений. Получаем $1+2+3+4+5+6+7=28$

y1	1	0	0	0	0	0	0
y2	1	1	0	0	0	0	0
y3	1	1	1	0	0	0	0
y4	1	1	1	1	0	0	0
y5	1	1	1	1	1	0	0
y6	1	1	1	1	1	1	0

Спасибо за внимание